

# OC360G-SF - Ruststroom deuropener - Mini met dagschootgeleiding

Een universele radiale deuropener t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De OC360G-SF is onderdeel van de mini serie, deze serie kenmerkt zich door de beperkte inbouwdiepte van 25mm. Zonder spanning ontgrendeld (ruststroom). Voorzien van dagschootgeleiding.



## Kenmerken

- Voorzien van een schootgeleiding voor niet zichtbare montage.
- Kleinste standaard elektrische deuropener voor controle over de dagschoot van insteeksloten.
- Houdkracht 5.000N.
- Getest op 500.000 cycli.
- Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
- Schootvanger is 4,5mm diep.
- Universele spoel, zowel op 12 als op 24 volt aansluitbaar.
- 100% belastbaar op gelijkspanning.
- Standaard voorzien van blusdiode. (polariteit ongevoelig)
- Universeel voor DIN links of DIN rechts.

## Specifieke product omschrijving

De OC360G-SF is een radiale deuropener met dagschootgeleiding en heeft een houdkracht van 5000N. De elektrische deuropener is voorzien van een universele spoel waardoor deze zowel op 12VDC als op 24VDC kan worden aangesloten Door de beperkte inbouwdiepte toepasbaar in de meeste situaties.

## Omschrijving toepassing

De OC360G-SF kan standaard worden toegepast tegenover een dagschoot. De elektrische deuropener kan zowel op DIN Linkse als DIN Rechtse binnendeuren worden toegepast. Door de beperkte inbouwdiepte en dagschootgeleiding toepasbaar in de meeste situaties waaronder achter een Alprokon deurnaald.

## Technische specificaties

- Aansluitspanning: 12V DC +- 15% / 100%
- Aansluitspanning: 24V DC +- 15% / 100%
- Stroomafname continue contact: 200mA@12VDC
- Stroomafname continue contact: 100mA@24VDC

## Korte montage omschrijving

De radiale elektrische deuropener wordt standaard inbouw gemonteerd in het kozijn tegenover de dagschoot. De dagschootgeleiding in de elektrische deuropener en voorplaat zorgen voor een nette montage omdat er geen zichtbare 'hap' uit het kozijn gehaald dient te worden. De radiale deuropener kan worden voorzien van verschillende voorplaten. De schootvanger kan op het project nog 3mm worden versteld.

